



Berna, 06.10.2010

Trasmissione EDIFACT, cambiamento della trasmissione, composizione di pacchetti dati.

Con il cambiamento da EDI - convertitore AMTRIX su XIB (Axway) cambia anche la composizione di pacchetti (dati) trasmessi, diversi messaggi in un File - Edifact.

Esempio di un pacchetto di dati trasmessi con AMTRIX fino al 19.09.2010, di un messaggio CH802A con due messaggi raggruppati.

```
UNA: +. ? '
UNB+UNOC: 3+1+EZV+100922: 1609+INTER CTRL REF++CH802A'
UNH+000037730+CUSDEC: D: 96B: UN: CH802A+CUSDEC+1'
BGM++000037730: 0: 0+11'
LOC+14+++EDO III/107'
LOC+36+US'
LOC+50'
LOC+118+CH006521'
GIS+0: 109'
MEA+WT+AAD+KGM: 0. 186'
FTX+ACB++++FR'
FTX+ABO++0'
RFF+AHP: 0203446'
RFF+ABE: ECH1214'
TDT+11++40: 0'
TDT+12'
NAD+CZ+++Test Monbijoustrasse 40+Bern++3003+CH'
NAD+FW+6470+0+Test Monbijoustrasse 40+Bern++3003+CH'
NAD+DT+1'
NAD+CN+++Test Monbijoustrasse 40+Bern++3003+CH'
UNS+D'
CST+1+82090000: 169+2: 147+1: 117+000: 54+0: 118'
FTX+AAA+++PLAQUETTES EN METAL DUR: TPCA 1723 GENEVE AEROPORT'
MEA+WT+AAB+KGM: 0. 186'
MEA+WT+AAA+KGM: 0. 100.: : 0'
PAC+++NE: 6: : 26'
PCI+28'
MOA+123: 75.: : 0'
TAX+9+: 110.: : 30'
UNS+S'
UNT+29+000037730'
UNZ+1+INTER CTRL REF'
UNA: +. ? '
UNB+UNOC: 3+1+EZV+100922: 1609+INTER CTRL REF++CH802A'
UNH+000037730+CUSDEC: D: 96B: UN: CH802A+CUSDEC+1'
BGM++000037730: 0: 0+11'
LOC+14+++EDO III/107'
LOC+36+US'
LOC+50'
LOC+118+CH006521'
GIS+0: 109'
MEA+WT+AAD+KGM: 0. 186'
FTX+ACB++++FR'
FTX+ABO++0'
RFF+AHP: 0203446'
RFF+ABE: ECH1214'
TDT+11++40: 0'
TDT+12'
NAD+CZ+++Test Monbijoustrasse 40+Bern++3003+CH'
```

NAD+FW+6470+0+Test Monbijoustrasse 40+Bern++3003+CH'
NAD+DT+1'
NAD+CN+++Test Monbijoustrasse 40+Bern++3003+CH'
UNS+D'
CST+1+82090000: 169+2: 147+1: 117+000: 54+0: 118'
FTX+AAA+++PLAQUETTES EN METAL DUR: TPCA 1723 GENEVE AEROPORT'
MEA+WT+AAB+KGM: 0. 186'
MEA+WT+AAA+KGM: 0. 100: : 0'
PAC+++NE: 6: : 26'
PCI+28'
MOA+123: 75: : 0'
TAX+9+: 110: : 30'
UNS+S'
UNT+29+000037730'
UNZ+1+INTER CTRL REF'
usw.

Esempio di un pacchetto di dati trasmessi con XIB (Axway) dal 20.09.2010 esempio di un messaggio CH805A con tre messaggi in un pacchetto (dati).

UNA:+.?'
UNB+UNOC:3+1+EZV+100928:1449+INTER CTRL REF++CH805A'
UNH+0000005.2+CUSDEC:D:96B:UN:CH805A+CUSDEC+1'
BGM++0000005.2::DAA++0'
LOC+14'
LOC+22+CH001661'
DTM+132'
GIS+0:63'
FTX+ACB++++FR'
RFF+AAO:0'
RFF+ABE:TEST'
TDT+12+++++++::DE 3333:CH'
NAD+FW+1'
NAD+DT+001'
NAD+TD+CH323'
UNS+D'
CST+1+10+10DE00000001000948+0'
UNS+S'
UNT+17+0000005.2'
UNH+0000004.2+CUSDEC:D:96B:UN:CH805A+CUSDEC+1'
BGM++0000004.2::DAA++0'
LOC+14'
LOC+22+CH001661'
DTM+132'
GIS+0:63'
FTX+ACB++++FR'
RFF+AAO:0'
RFF+ABE:TEST'
TDT+12+++++++::GE 22222:CH'
NAD+FW+1'
NAD+DT+001'
NAD+TD+CH323'
UNS+D'
CST+1+10+10DE00000001000956+0'
UNS+S'
UNT+17+0000004.2'
UNH+0000003.2+CUSDEC:D:96B:UN:CH805A+CUSDEC+1'
BGM++0000003.2::DAA++0'
LOC+14'
LOC+22+CH001661'

DTM+132'
GIS+0:63'
FTX+ACB++++FR'
RFF+AAO:0'
RFF+ABE:TEST'
TDT+12+++++++::GE 123456:CH'
NAD+FW+1'
NAD+DT+001'
NAD+TD+CH323'
UNS+D'
CST+1+10+10DE00000001000964+0'
UNS+S'
UNT+17+0000003.2'
UNZ+3+INTER CTRL REF'
USW.

Nota bene, per pacchetto dati inviati, il segmento **UNA:+.? '** e **UNB** deve essere trasmesso solo una volta.

Il segmento **UNZ+1+INTER CTRL REF'** forma la fine del pacchetto dati con la quantità dei messaggi. Esempio 3 messaggi: **UNZ+3+INTER CTRL REF'**

Per il momento è stato creato uno script che permette la trasmissione dei pacchetti in XIB. In futuro dobbiamo utilizzare gli Edifact – Standard corretti e validi.

I messaggi non possano essere mischiati tra loro. Esempio: CH802A, CH801A ecc. Inoltre la trasmissione può essere utilizzata per un solo spedizioniere.

Il cambiamento sarà effettuato con il Release 4 NCTS, con validità a partire dal 21.11.2010
Da questa data potranno essere trasmessi e ricevuti solo pacchetti - Edifact con le nuove regole XIB.

Helpdesk NCTS
Centro di servizio alla clientela